

ИНСТРУКЦИЯ

Универсальный приёмник HERMES R400

Характеристики:

Hermes R400 представляет собой универсальный 2ух канальный внешний приемник. Совместим с пультами HS1527, PT2262, HCS301, HCS300, HS2240. Так же совместим с пультами таких систем как Doorhan, An-Motors (Alutech AT-4), BFT, Nice Smilo, Nice Flo, Came TOP/TAM, FAAC RC, Beninca, и другими пультами, которые работают в статическом формате на частоте 433,92 МГц

Программирование:

1. Удаление кодов:

Удерживайте кнопку программирования 6 секунд, пока звуковой сигнал не прозвучит два раза. Тогда все сохраненные коды будут стёрты.

2. Запись кодов:

Нажатие на кнопку программирования будет переводить приёмник в различные режимы. Соответствующие режимы показаны в следующей таблице:

Количество нажатий кнопки	Выходной канал	Режим управления
1	CH 1	Импульсный
2	CH 2	Импульсный
3	CH 1	Фиксация
4	CH 2	Фиксация
5	CH 1	Автоотключение (через 3 сек)
6	CH 2	Автоотключение (через 3 сек)

Выберете необходимый режим на приемнике. Далее на пульте 1 раз нажмите кнопку, которую хотите запрограммировать в приемник. Звуковой индикатор на приемнике выдаст 2 сигнала. При необходимости каждую кнопку необходимо прописать отдельно.

3. Управление выходом реле

Прописанные кнопки пульта ДУ могут использоваться для управления релейным выходом. При получении сигнала запрограммированного пульта ДУ, управление реле осуществляется в соответствии с установленным режимом управления во время программирования пульта (импульсный, фиксация, автоотключение), и при получении сигнала раздастся звуковой сигнал.

Р.С.: для управления пропускной системой (ворота, шлагбаум), выбирайте 1ый, или 2ой режимы

Технические характеристики

1. Питание	9~24В AC/DC
2. Рабочий ток	$\leq 10\text{mA}$
3. Рабочая частота	433.92МГц
4. Рабочие условия	Температура -20°C ~ +70°C; Влажность 20% ~ 93%
5. Условия хранения	Температура -30°C ~ +80°C; Влажность 20% ~ 93%
6. Тип декодирования	Обучающий код, фиксированный код, динамический код
7. Память	400 ячеек
8. Дальность приёма	≥ 50 метров

Изображение приёмника

